INPUT
J1
C2 .047
R25 68K
V1A
C33 47p
Gain VR1 1M LOG
R2 1M
C1 .68µ
R1 2K7
R26 100K
C3 .022
C5 .001
R27 100K
Rb 220K
C4 10µ
R3 1K5
V1B
C19 470p
R28 100K
C20 .022
R29 47K
R7 220K
LED3 LED2
D1 D2 D3 3x IN4007
C21 1n
R8 10K
R10 100K
R9 47K
2n2 C6
Switch on VR1
D4 D5
Pull Rhythm Clip
2x IN4007
R49 10K 1W
2x 50µ C34
VR2 220K lin Lead Master
R11 47K
R12 1M
C24 .1
R35 100K
V2A
R32 1K5
R34 100K
Send J3
Return J4
C25 .1µ
R33 10K
R53 10Ω
R36 1M
V2B
R38 220K
C26 4n7
C8 220p
C27 .1µ
VR6 back 1M LOG
R13 100K
C9 .1
R14 10K
C10 .01
C11 470p
VR5 100K log MID
R37 470
R16 100K
C7 2n2
R15 100K
VR6 front 1M LOG
TREBLE VR4 220K LIN
VR3 1M LOG OUTPUT MASTER
TANDEM BASS
A
B
C

R31 330
LED1
R30 330
FS1> J2
FOOT SW
C23 22µ
D9 1N4007
Pull Boost Sw on VR3
RELAY RL1
C22 470µ
D8 1N4007
TO HEATERS

R50 10k 1W
R45 82K
R46 100K
C35 50µ
RS1 10K 1W
C35 50µ
C30 22n
C31 22n
RS4 5Kb
RS5 5Kb
V3A
V3B
.022 C28
R40 470
R39 1M
R41 1M
C29 .1
R44 100K
R17 10K
C14 .1µ
PRESENCE VR7 22K LIN
R20 4k7
R19 10Ω
220K R21
47p C15
220K R22
RV1 22k
R47 15K
R23 56K
C15 10µ
C17 10µ
D10 1N4207
D
Pur
V4
V5
R56 1K5W
R55 1K5W
S3 HI LOW SWITCH
T3 choke
To HT fuse
RD
BN
WH
OR
T2
TX: 784-139
16Ω
8Ω
4Ω
SEL2
J6
J7
OUTPUT 25/50W
R43 27K
R42 680
R18 680Ω
C13 47n
C12 47n
J5
D.I.

Notes:
V1.2.3: ECC83
V4.5: EL34
PCB: JM1120
See also PSU diagram

2	6-6-88	CPV
1		ICE
ISS.	DATE	DRN.

DRAWING NUMBER

2550 STD

MARSHALL

JIM MARSHALL PRODUCTS LTD.
BLETCHLEY
MILTON KEYNES
ENGLAND

File: 2550.DGM